ENDRESS®
Power Generators

ESE 3000i

Artikel-Nr.: 110006.01

Generator-Typ			synchron
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	3,3 / 3,3
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	3,0 / 3,0
Nennspannung	1~	[V]	230
Nennstrom	1~	[A]	13,0
Leistungsfaktor		cos ϕ	1,0
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor		
Motortyp		Endress
Bauart		1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum	[cm³]	171
Leistung bei 3000 U/min	[kW_m]	4,2
Kraftstoff		Benzin
Tankinhalt	[l]	6,8
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	1,36
Laufzeit bei 75% Last	[h]	5
Startsystem		E-Start inkl. Batterie
Schallleistung LWA	[db(A)]	93
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	68
Schalldruck (7m) ECOtronic aktiv	[db(A)]	67
Gewicht ca.	[kg]	41
Maße L x B x H	[mm]	588 x 442 x 452
Steckdosen		1 x 230 V / 16 A IP 68 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 3000i

Artikel-Nr.: 110006.01

Eigenschaften
Invertertechnologie
Hohe Stromqualität
Kompakt und leise
Einfache Handhabung

Ausstattungsmerkmale
Ölmangel-Abschaltautomatik
Generator Überlastungsschutz
Lastabhängige Motordrehzahl
Anschluss für 12 V Batterieladung
USB Anschluss
Radsatz
Handgriff klappbar
angelehnt an DIN 14685-3

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de